

DIGITUS® Przedłużacz USB 2.0 CAT, 4 porty USB-A, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



Przedłużacz (extender) po skrętkę kat.6 USB 2.0 do 150m, 4x USB-A do 480 Mbps, 1x RJ45 (Gigabit Ethe Ethernet) - zestaw (odbiornik/nadajnik)

Ten przedłużacz USB stanowi niezawodne rozwiązanie do przesyłania sygnałów USB na odległość do 150 metrów za pomocą kabla sieciowego CAT 6 (lub wyższego) (nie wchodzi w skład zestawu) bez utraty sygnału. Idealnie nadaje się do stosowania w rozległych biurach, salach konferencyjnych, systemach monitoringu lub środowiskach przemysłowych, w których wymagane są dłuższe połączenia USB. Standard USB 2.0 umożliwia prędkość transmisji do 480 Mbps. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie płynnemu podłączeniu najróżniejszych urządzeń USB, takich jak aparaty fotograficzne, drukarki, skanery, klawiatury, myszki i pamięci USB. Przedłużacz zapewnia maksymalną elastyczność dzięki czterem wejściom USB-A, co pozwala na jednoczesną obsługę wielu urządzeń – idealne rozwiązanie dla środowisk roboczych z różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Konstrukcja typu „Plug & Play” umożliwia prostą instalację bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Ponadto solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i stabilność, nawet w wymagających środowiskach przemysłowych. Pożegnaj się z ograniczeniami tradycyjnych kabli USB – dzięki temu przedłużaczowi USB 2.0 o długości 150 m możesz umieścić swoje urządzenia USB tam, gdzie ich potrzebujesz, bez konieczności przemieszczania komputera.

Przełam techniczne ograniczenia związane z długością kabli USB i podłącz niezawodnie nawet cztery urządzenia USB na odległość do 150 m za pomocą kabla CAT 6 (lub wyższego).

- Maksymalny zasięg: 150 m (przez kabel CAT 6 lub wyższy)
- Porty USB: 4 porty USB 2.0
- Prędkość transmisji: do 480 Mb/s (USB 2.0)
- Obsługuje kable sieciowe klasy CAT 6 lub wyższej
- Wzmacniacz sygnału USB 2.0 ogranicza utratę sygnału
- Ochrona: ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), ochrona przed przepięciami i uderzeniami pioruna, ochrona przed zwarciami

- Posiada własne zasilanie, dzięki czemu nie jest potrzebne żadne zewnętrzne źródło zasilania
- Plug & Play: prosta instalacja, nie wymaga oprogramowania
- Idealnie nadaje się do podłączania urządzeń znajdujących się w pewnej odległości, np. kamer, drukarek, skanerów, klawiatur itp.
- Złącza modułu nadawczego (TX):
- 1x wejście USB-A (USB 2.0) – podłączenie źródła sygnału (laptop itp.)
- 1x wyjście RJ45 (Gigabit Ethernet) – złącze do podłączenia kabla transmisyjnego CAT
- Złącza modułu odbiorczego (RX):
- 4 porty USB-A (USB 2.0) – do podłączenia myszy, klawiatury, drukarki itp.
- 1x wejście RJ45 (Gigabit Ethernet) – złącze do podłączenia kabla transmisyjnego CAT
- 1x gniazdo zasilacza (DC 5 V/1 A) – podłączenie zewnętrznego zasilacza
- 1 przycisk resetowania
- Zasilanie:
- TX: Informacje o urządzeniu źródłowym
- RX: 5 V DC/1 A
- Pobór mocy:
- TX: 2 W
- RX: 2 W
- Temperatura pracy: od -20°C do 60°C
- Pobór mocy: TX ok. 3,5 W, RX ok. 2,5 W
- Wymiary (na sztukę): dł. 7,6 x szer. 6,0 x wys. 2,1 cm
- Waga: TX 123 g, RX 128 g
- Materiał obudowy: metal
- Kolor: czarny


Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 1x instrukcja obsługi
- 1x kabel USB-A 2.0 o długości 1,2 m
- 1x zasilacz (DC 5 V/1 A), 1,5 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Netto bez opakowania	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.

- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com